Panasonic

WK 4105

フル接地防水ダブルコンセント
（抜け止め式・アースターミナル付）
（露出・埋込両用）

5コ入

■ ⏚ ( ) の一般キャップが **抜け止め** 使用できます。

適合キャップ

φ **32**接地ゴムキャップ2コ

φ **32**接地ゴムキャップ1コか
φ **39**接地防水ゴムキャップ1コと
平形キャップ1コ

JIS Q 1000に基づき **JIS C 8303**に適合

安全上のご注意

⚠警告

■結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

■接地端子（裏面）に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

■取付面は凸凹のないように仕上げて防水効果をよくする
感電の原因になります。

■適用電線

φ 1.6 φ 2 Cu（銅）単線専用

注）より線には、WV2500・WV2501絶縁被覆付撚型圧着端子（フル端子用）をご使用ください。

■結線方法

❶ 電線被ふくを **12 $^{+3}_{0}$ mm** むく。

❷ **1本ずつ奥まで<つこと強く**
差し込む。

注）差し込みが不十分な場合、発熱したり接地されないおそれがあります。

●電線のはずし方

電線はすし穴に⊖ドライバーを差し込み電線を引き抜く。

■取付方法

露出工事の場合

ボックスなし工事の場合

注）パネル厚の厚さが**3.5 mm**未満の場合は、フルカラー埋込取付フレーム（**WN3711**）を用いて柱に支持するか、横木などで補強して取り付けてください。

ボックス工事の場合

●露出工事の場合と同様、絶縁取付枠を使って取り付けてください。

■ご注意

❶ 器具は必ず地上**30 cm**以上に取り付けてください。

❷ スイッチボックスが壁面より浮き出ていると防水効果が悪くなりますのでご注意ください。

パソコンなどの製品を設置した状態を示すことはありません。

307-3

WK4105
自動包装箱
401×124.5×88

Panasonic WK 4105
フル接地防水ダブルコンセント（抜け止め式・アースターミナル付）（露出・埋込両用）
15 A 125 V

Panasonic WK 4105
フル接地防水ダブルコンセント（抜け止め式・アースターミナル付）（露出・埋込両用）
5コ入 パナソニック株式会社

15 A 125 V

Panasonic WK 4105
フル接地防水ダブルコンセント（抜け止め式・アースターミナル付）（露出・埋込両用）
5コ入 パナソニック株式会社

ITF
24989602170376

15 A 125 V